

# GUIDE D'UTILISATION

VERSION DU 26/10/22



kiwipWatch 5



## Table des matières

---

Charte de sécurité.....	3
Notice avant utilisation.....	3
Contenu de la boîte.....	4
Descriptif de la KiwipWatch 5.....	4
Carte SIM.....	5
Recharge de la batterie.....	6
Application Kiwip.....	6
Allumer / Éteindre la montre.....	7
Administrateur.....	7
Informations.....	8
Mises à jour.....	8
Garantie.....	9
Informations techniques.....	9
Paramètres.....	10
Fonds d'écran et thèmes.....	11
Contacts.....	11
Déclaration de conformité (EN 45014).....	12
Exposition à l'énergie des radiofréquences et au champs électromagnétique.....	12
Certifications.....	12
Union Européenne - Informations sur l'élimination.....	13

## Charte de sécurité



- Une entreprise française, labellisée **French Tech** ;
- Nos produits sont pensés et développés en **France** ;
- Nos dispositifs sont validés par la **CNIL** ;
- Vos données sont cryptées et **sécurisées** sur nos serveurs français ;
- Notre équipe technique, située dans le 77, se tient à votre disposition.

## Notice avant utilisation

Se référer au guide de démarrage inclus dans la boîte.



## Contenu de la boîte



- La KiwiWatch 5 ①
- Carte SIM Kiwip préinstallée dans la montre ②
- Câble USB magnétique de recharge ③
- Tournevis ④
- Guide de démarrage ⑤

## Descriptif de la KiwipWatch 5

**Emplacement SIM**  
La carte Nano SIM  
Kiwip est  
préinstallée

**Connectique chargeur**  
Doré : charge  
Argenté : transfert  
de données

**Support bracelet**  
Permettant un  
changement facile

**Caméra 30W**  
Disponible en  
mode Wifi

**Écran 1.54"**  
Disponible en  
mode Wifi

**Bouton-poussoir**  
Marche/arrêt, SOS,  
entrée/sortie de veille





## Carte SIM

- Chaque KiwipWatch 5 est fournie avec **une carte SIM destinée aux abonnés du Plan Kiwip** ;
- Cette carte SIM est à activer **depuis l'application mobile Kiwip App** ;
- Si vous n'avez pas encore souscrit au Plan Kiwip à 9.99€ par mois (engagement de 12 mois), **rendez-vous sur la page Boutique de notre site [kiwip.eu](https://kiwip.eu)** pour y souscrire et bénéficiez de vos 3 premières mensualités offertes ;
- Si vous souhaitez utiliser la KiwipWatch 5 avec la carte SIM d'un autre fournisseur (format nano requis), veuillez à éteindre la montre puis lorsque vous y insérez la nouvelle carte SIM.




Attention, veuillez à souscrire à un abonnement voix + data adapté aux besoins de la montre ( Minimum 1Go/mois ).

Attention, la fonction code PIN n'est pas prise en charge par la montre, veuillez à désactiver préalablement cette fonction de votre carte SIM ( autre fournisseur ) en l'insérant dans un téléphone mobile.

## Recharge de la batterie



En charge



0 - 20%



20 - 40%



40 - 60%



60 - 80%



80 - 100%

- L'autonomie de la batterie est **d'une dizaine d'heure** ;
- N'utilisez que le **câble de recharge fourni** pour charger la montre ;
- Les batteries sont sensibles aux températures extrêmes soyez **vigilants** ;
- Nous suggérons de **brancher la montre quotidiennement** pour une utilisation optimale ;
- Le mode classe permet d'**optimiser la consommation de la batterie** de la montre en désactivant les fonctionnalités de communication. Il est également en accord avec les règlements scolaires.

## Application Kiwip



- L'application mobile Kiwip App est disponible gratuitement sur IOS et Android.
- Les appareils Huawei commercialisés à partir de 2022 peuvent rencontrer des difficultés d'accès à cette application en raison des conflits actuel avec

## Allumer / Éteindre la montre



- Pour allumer / éteindre la montre, **appuyez 3 secondes** sur le bouton à droite de l'écran.

## Administrateur



### 1 Un seul administrateur est désigné par montre

L'utilisateur ayant lancé la **première synchronisation** entre la montre et l'application mobile deviendra l'**administrateur par défaut**.

### 2 Il est possible de céder son statut d'administrateur à un des contacts

L'administrateur actuel peut céder ses droits en sélectionnant l'icône « **définir comme administrateur** » dans la fiche du contact choisi.

### 3 Accès à la géolocalisation

Pour chaque contact ayant créé un compte utilisateur et s'étant synchronisé avec la montre, l'administrateur peut **autoriser ou non** la géolocalisation directement depuis la fiche « contact » correspondante.



## Informations

---

- La carte SIM du Plan Kiwip n'est pas associée à un numéro d'appel. Les communications se font **via l'application Kiwip App uniquement**.
- Pour les utilisateurs d'une carte SIM d'un autre fournisseur, le numéro d'appel est visible depuis l'application Kiwip App.

## Mises à jour

---

Afin de vous faire bénéficier d'une expérience toujours plus **innovante** et dans une démarche de **qualité**, nous proposons régulièrement des mises à jour du logiciel de la montre et de l'application.

### Procédure de mise à jour du logiciel de la montre

- La montre doit être **allumée**, en **charge** et avec au moins **50% de batterie** et **deux barres de réseau** ;
- Lancez l'application Kiwip App et rendez-vous dans les « Paramètres » ;
- Si une mise à jour est disponible, cliquez sur le bouton « Mise à jour » ;
- Configurez votre connexion wifi ;
- Attendez impérativement que la montre redémarre d'elle même, sans la toucher, ni la sébrancher. Cela signifiera alors que la mise à jour a bien été effectuée.

### Procédure de mise à jour de l'application Kiwip

- Si la mise à jour de l'application Kiwip ne vous est pas proposée automatiquement par votre téléphone, rendez-vous sur votre store ( Google Play ou App Store ) afin de vérifier la disponibilité d'une mise à jour .
- Lancez le téléchargement de la mise à jour via le store et laissez cette dernière progresser jusqu'à la fin.





## Garantie

---

Nous assurons toutes les **garanties de bon fonctionnement** de la montre pendant 2 ans pour les produits neufs et 1 an pour les produits reconditionnés. Cependant, l'oxydation par l'eau, la casse de l'écran, la perte et le vol ne sont pas inclus dans celles-ci.

## Informations Techniques

---

- Il est indispensable que la montre soit allumée et connectée au réseau pour recevoir un ordre de paramétrage envoyé par l'application Kiwip App ;
- IP 67, la montre résiste à l'eau douce, au sable et à la poussière ( immersion limitée à 30mn, à moins d'1 mètre de profondeur, pas de plongeon ) ;
- Caméra : en mode WIFI uniquement, 30W pixel ;
- Câble USB de recharge magnétique ;
- Taille du boîtier : 41.6x54x15.3mm ;
- Taille et caractéristiques de l'écran : 1.54 pouces écran couleur LCD tactile, résolution 240x240 ;
- Processeur, fréquences : MT6737V/CW, QUAD CORE, 1.5GHz ;
- Wireless : WiFi 802.11a/b/g/n, bluetooth 4.0 ;
- Bracelet TPU : les bracelets sont interchangeables, la montre est vendue avec le bracelet Ardoise par défaut.



## Paramètres

---

La section « Paramètres » de la montre permet de configurer différents réglages afin d'améliorer le confort d'utilisation. Vous trouverez dans cette section :

- Le profil sonore ( son actif, vibreur, muet ) ;
- La luminosité de l'écran ;
- Le Ping WiFi ( vérification de la connexion à un réseau WiFi ) ;
- La langue.




Les modes vibreur et muet désactivent toutes les notifications sonores, dont l'alerte de batterie faible.

## Fonds d'écran et thèmes

Plusieurs thèmes sont disponibles en plus du fond bleu par défaut. Pour changer, il suffit de **presser longuement** l'écran principal ( celui qui affiche l'heure ) pour faire apparaître la liste des thèmes disponibles, puis de glisser jusqu'à celui de votre choix.



## Contacts



- La montre peut contenir jusqu'à **50 contacts** ;
- Seul l'administrateur peut ajouter / supprimer des contacts dans la montre via son compte sur l'application Kiwip App ;
- Vous pouvez devenir contact d'une montre en scannant son QR code ;
- Les contacts « Best Friends » ne peuvent être que des contacts ayant une KiwipWatch 5.



## Déclaration de conformité (EN 45014)

Kiwip Technologies SAS déclare que l'appareil est conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives Radio Equipment Directive 2014 /53/EU et CE ( Directive 2014/35/EU ; EMV 2014/30/EU ; LVD 2014/35/EU ) - EUType Examination Certificate N°4732156895. Une copie de la déclaration de conformité pour la France est disponible sur le site [www.kiwip.eu](http://www.kiwip.eu). Le représentant pour Kiwip en EU est Kiwip Technologies SAS, 1 Impasse des paillons, 77700 Bailly-Romainvilliers, France.

## Exposition à l'énergie des radiofréquences et au champ électromagnétique


Le débit d'absorption spécifique (DAS), mesuré dans la tête, est de 1.417W/KG pour la KiwipWatch 5 (2.598W/Kg dans les membres). Pour limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors de communications, maintenant bien la montre à une distance supérieure à 30cm de votre tête.

## Certifications

Des informations sur la réglementation, les certifications et les marques de conformité spécifiques à la KiwipWatch 5 sont disponibles sur simple demande à l'adresse mail : [contact@kiwip.fr](mailto:contact@kiwip.fr).

## Union Européenne - Information sur l'élimination

---



Le symbole ci-dessus signifie que conformément aux lois et réglementation locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou sa batterie lors de sa mise au rebut aidera à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.